



TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

KARAMELIZÉR typ: **CARAMEL BABY**

Model: #2626EX

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a riadte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Výrobca:

GOLD MEDAL PRODUCTS CO.
10700 Medallion Drive
Cincinnati, OHIO 45241-4807
U.S.A.

Dovozca:

CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o.
Kvetinárska 16, 821 06 Bratislava
tel:02/4552 3886 fax: 4552 3887
IČO:35752271

Názov zariadenia a výrobca:

Karamelizér typ CARAMEL BABY
Výrobca: GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY
10700 Medallion Drive, Cincinnati
OHIO, U.S.A.

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje.

Karamelizér sa skladá z:	Kotla	(vo vnútri je miešadlo)
	Motora	(otáča miešadlom)
	Základne	(na nej umiestnené ovládacie prvky)
	Pokrievka	

Kotol je uchytený na základni pántom a prepojený káblom v pancierovej hadici. V spodnej časti kotla je madlo, ktorým sa kotol vyklápa. Zo strany ovládacích prvkov je otočná západka, ktorá slúži k zaisteniu kotla.

Špecifikácia stroja:

príkon: 1840W
napätie: 230V AC, 50Hz
hmotnosť: 20kg

Použité materiály na zariadení.

Základňa je zhotovená z nerezového plechu. Vo vnútri je umiestnená ovládacia elektronika. Spodná časť kotla je z hliníku a je v nej umiestnené tepelné teleso a čidlo teploty. Horná časť kotla je z nerez. V kotly sú nerezové lopatky. Pokrievka je z hliníku.

Elektrické požiadavky na pripojenie „Karamelizéru“.

Napätie: 240V AC/50Hz
Ochrana: 16A

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.

Na spodnej strane základne sú 4 otvory o priemeru 9,5mm. Tie slúžia k upevneniu stroja k pevnému podstavcu. Pred začatím výrobného procesu vždy stroj upevnite, aby nedošlo k úrazu pádom stroja a následnému popáleniu.

Ovládacie prvky.

VYPÍNAČ ON/OFF

„HEAT/MOTOR“

poloha O:

poloha I:

„HEAT/MOTOR“ - vypnutie

„HEAT/MOTOR“ - zapnutie

VYPÍNAČ ON/OFF

„MOTOR/ONLY“

poloha O:

poloha I:

„MOTOR/ONLY“ - vypnutie

„MOTOR/ONLY“ - zapnutie

Zaradenie stroja.

Karamelizér je určený iba na obalovanie vypraženého popcornu karamelom. Toto zariadenie je konštruované a predáva sa len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným na jeho používanie. Nie je určený na používanie v domácnosti. Zariadenie je určené do vnútorného suchého nevybušného prostredia, nie je určený na vonkajšie použitie.

Návod na obsluhu .

- 1) Zapnete vypínač „HEAT/MOTOR“
- 2) Nalejete vodu do kotla (viď. návod na sáčku – Zmes na prípravu obalovaného popcornu-CORNiCO. Návod môže byť odlišný podľa pripravovaného druhu) a ďalej pokračujte podľa návodu.
- 3) Zapnete vypínač „MOTOR/ONLY“ a miešate približne 1 minútu. Potom vypnete vypínač „MOTOR/ONLY“ Vypínač „HEAT/MOTOR“ necháte zapnutý, Miešadlo sa bude spúšťať automaticky na 15 sekúnd automaticky.
- 4) Nechajte miešať miešadlo až do zaznenia zvukového signálu (cca 140°C)
- 5) Vypnete vypínač „HEAT/MOTOR“
- 6) Zapnete vypínač „MOTOR/ONLY“
- 7) Nasypajte vypražený popcorn (Množstvo vypraženého popcornu určite podľa návodu na sáčku – Zmes na prípravu obalového popcornu-CORNiCO)
- 8) Miešajte popcorn najmenej 30 sekúnd vo vertikálnej polohe.
- 9) Vyklopte kotol do miešacej pozície (asi do uhla 45° a zaistíte otočnou západkou – motor sa opre o západku) miešajte popcorn do úplného obalenia.
- 10) Vysypte obalený popcorn do chladiacej misy.
- 11) Vypnete vypínač „MOTOR/ONLY“

Čistenie a údržba.

Odpojte stroj od elektrickej siete a pokiaľ je ešte horúci, nelejeme 2-3dl vody do kotla. Prikryjeme pokrievkou. Necháme pariť približne 10 minút. Potom vodu vyleje a kotol vyčistíme. K čisteniu dielov použijeme hygienicky nezávadné prípravky.

Bezpečnosť práce, upozornenia a protipožiarne pokyny:

Pokiaľ sa rozhodnete ukončiť prácu, zbavte stroj zvyškov surovín a nechajte ho prirodzene vychladnúť. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením! Nikdy neponárajte stroj do vody - môže dôjsť k poškodeniu elektrických častí, prípadne požiaru! Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drátenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Nedotýkajte sa horúcich častí stroja, zabránite tak vážnym popáleninám! Zariadenie je určené do základného vnútorného suchého a nevybušného prostredia, nie je určené do vonkajšieho prostredia. Zariadenie nesmie byť umiestnené na horľavom podklade a musí byť vzdialené min. 0,5m od ostatných horľavých materiálov v pracovnom prostredí.

Záručná doba, servis a opravy.

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 24 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Bratislave. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.

Záručné podmienky:

- 1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zariadenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhu zariadenia).
 - 2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
 - 3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
 - 4) Záruka stráca platnosť ak boli závady spôsobené:
 - dopravou
 - nehodou
 - neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)
 - násilným alebo neodborným zásahom do zariadenia
 - zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou
 - 5) Náplň záruky nezahŕňa súčasť bežného opotrebovania (reťaz, ozubenie, žiarovky ...).
 - 6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobov čistenia. Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.
- Náhradné súčiastky k zariadeniu sú dovážané priamo od výrobcu zariadenia GOLD MEDAL Products Co. USA.

Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva v prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:

CORNICO COMPANY, s.r.o.

TEL: 02/ 4525 7794

Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec

mail: cornico@cornico.sk